

Cámara AHD de conducción por fatiga (DMS)
CR-821-A100B



I. Parámetros de especificación

Característica	Especificación
Modelo	CR-821-A100B
Tipo de módulo	Módulo AHD de 2 megapíxeles
Resolución	AHD 1080P

Sistema de video	PAL
Píxeles totales	PAL: 1920(H) × 1080(V)
Iluminación mínima	0.01 LUX
Obturador electrónico	PAL: 1/50 ~ 1/100,000s
Relación señal/ruido	> 52dB
Balance de blancos	Balance de blancos automático
Cambio día/noche	Modo blanco y negro
WDR Digital (Amplio Rango Dinámico)	Activado
Modo espejo	Desactivado
Función UTC	No compatible
Idioma	Inglés por defecto
Salida de video	Salida compuesta 1.0Vp-p, 75Ω
Lente	6 mm, filtro de luz de banda estrecha de 940

Ir leds	940 nm / 2pcs
Ángulo de visión	Horizontal 52°
Interfaz	Interfaz tipo P4H de 0.5 mm
Fuente de alimentación	DC 12V $\pm$ 50%
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ 70°C
Humedad de funcionamiento	Humedad relativa inferior al 90%
Embalaje	Paquete de accesorios, certificado de conformidad

Longitud del cable: 0.5 metros aprox

Requerimientos de Energía: DC 12V $\pm$ 50%.

Tipo de interfaz: Plástico

Código del conector: P4H (Conector plástico hembra de 4 pines)

Compatibilidad directa

Compatible únicamente con conectores P4M (plástico macho de 4 pines), manteniendo el mismo tipo de interfaz y número de pines.

Compatibilidad mediante adaptador Opcional

Esta interfaz puede adaptarse a conectores metálicos de 4 pines utilizando el convertidor P4H $\rightarrow$ M4H, el cual convierte la interfaz de conexión de plástico a metálica sin modificar las características del equipo.

Equipos compatibles

Conexión directa (P4H $\leftrightarrow$ P4M):

-
- **DashCam VIXOOR y accesorios con interfaz P4M.**

Conexión mediante adaptador (P4H → M4H):

- **Cámaras Howen con conector M4M.**
- **Cámaras Mettax con conector M4M.**
- **Cámaras MDVR y otros dispositivos con conector metálico M4M compatible.**

Nota técnica: La compatibilidad del conector garantiza únicamente el acoplamiento físico entre dispositivos. Para asegurar el funcionamiento correcto, es necesario verificar que el pinout, el voltaje de alimentación, la señal de video, el protocolo de comunicación y las especificaciones técnicas sean compatibles entre los equipo

